

# AKTYWNY ROZDZIELACZ SYGNAŁÓW SMATV

**Model :** BL5-2SP

**Opis :** 5 WEJŚĆ, 2 X 5 WYJŚĆ



### Cechy:

- Wbudowany wzmacniacz
- Bardzo niskie straty sygnału
- Wysoka izolacja pomiędzy poszczególnymi torami
- Przejście napięcia stałego pomiędzy IN i OUT
- Obudowa zapewniająca wysoki poziom ekranowania
- Łatwy montaż i podłączenia

### Parametry techniczne:

		Specyfikacja	Opis
Zakres częstotliwości	Terr.	47~862 MHz	
	SAT	950~2150 MHz	
Wejścia		4 SAT + 1 Terr.	Gniazda typu F
Wyjścia		2 x 4 SAT + 2 x 1 Terr.	Gniazda typu F
Wzmocnienie	Terr.	15dB	Wzmocnienie
	SAT	15dB	Wzmocnienie
Regulacja wzmocnienia	Terr.	-5 :15dB	
	SAT	-5 :15dB	
Tłumienie sygnałów zwrotnych	Terr.	15dB	
	SAT	15dB	
Izolacja	IN-IN	30dB	
	OUT-OUT	30dB	
Zasilacz		IN: 100~240V OUT: 18V 1200mA	
Wymiary		160 x 125 x 43	mm