

# AKTYWNY ROZDZIELACZ SYGNAŁÓW SMATV

**Model : BL9-2SP**

**Opis : 9 WEJŚĆ, 2 X 9 WYJŚĆ**



## Cechy:

- Wbudowany wzmacniacz
- Bardzo niskie straty sygnału
- Wysoka izolacja pomiędzy poszczególnymi torami
- Przejście napięcia stałego pomiędzy IN i OUT
- Obudowa zapewniająca wysoki poziom ekranowania
- Łatwy montaż i podłączenia

## Parametry techniczne:

|                              |         | Specyfikacja                 | Opis           |
|------------------------------|---------|------------------------------|----------------|
| Zakres częstotliwości        | Terr.   | 47~862 MHz                   |                |
|                              | SAT     | 950~2150 MHz                 |                |
| Wejścia                      |         | 8 SAT + 1 Terr.              | Gniazda typu F |
| Wyjścia                      |         | 2 x 8 SAT + 2 x 1 Terr.      | Gniazda typu F |
| Wzmocnienie                  | Terr.   | 15dB                         | Wzmocnienie    |
|                              | SAT     | 15dB                         | Wzmocnienie    |
| Regulacja wzmocnienia        | Terr.   | -5 :15dB                     |                |
|                              | SAT     | -5 :15dB                     |                |
| Tłumienie sygnałów zwrotnych | Terr.   | 15dB                         |                |
|                              | SAT     | 15dB                         |                |
| Izolacja                     | IN-IN   | 30dB                         |                |
|                              | OUT-OUT | 30dB                         |                |
| Zasilacz                     |         | IN: 100~240V OUT: 18V 1600mA |                |
| Wymiary                      |         | 232 x 125 x 43               | mm             |